

Nuki Akıllı Kilit Türkiye Montaj & Mobil Uygulama Kılavuzu (2026)

Türkiye'deki çelik kapılar (Sur, Kale, Multilock, Dorteck) için barel ölçümü, delmesiz montaj ve mobil uygulama menü ayarları.

1 Barel Ölçüsü (A/B) ve Montaj Plakası Seçimi

Plaka A: Vidalı (Çıkıntı ≥ 3 mm)

Barel içten 3 mm dışarıdaysa 3 alyan vidasıyla barele sıkıştırılır. Kapiya vida atılmaz.

Plaka B: 3M Yapışkanlı (Çıkıntı < 3 mm)

Barel kapıyla sıfırta yüzey temizlenip 30 sn bastırılarak yapıştırılır.

2 Nuki Mobil Uygulama Menü Rehberi (Neyi Açmalı / Kapatmalı?)

Auto Unlock (Otomatik Kilit Açma)

Eve yaklaştığınızda (Bluetooth menziline girince) kapıyı ve mandalı otomatik açar.

Önerilen: AÇIK

Lock 'n' Go (Çıkışta Otomatik Kilitleme)

Butona 2 kez basıp çıktığınızda siz kapıyı çektikten 20 sn sonra arkadan tam tur kilitler.

Önerilen: AÇIK

Gece Modu (Night Mode)

23:00 - 07:00 arası kapıyı otomatik kilitler, LED ışıkları kısar, Auto Unlock'u gece kilitler.

Önerilen: 23:00-07:00

Kapı Kolu / Mandal Tutma Süresi (Hold Latch)

Dışarıda sabit topuz varsa mandalı 3-5 sn geri çeker. Dışarıda hareketli kol varsa 0 sn yapın.

Sabit Topuz: 3 sn

Auto Lock (Zaman Ayarlı Kilitleme)

Kapı kapandıktan belirlenen süre (örn. 2 dk) sonra otomatik tam tur kilitler.

İsteğe Bağlı: 2 dk

3 Aksesuarlar & Telefon Şarjı Bittiğinde Giriş

Keypad 2.0 (Parmak İzi)

Parmak izi veya 6 haneli kod (0 içermez) ile telefon olmadan anında açılış.

Door Sensor

Kapı açık/kapalı takibi. Mıknatıs mesafesi maksimum 3 cm olmalıdır.

Power Pack Batarya

USB-C ile kapı üzerindeki powerbank ile şarj edilir. 6-9 ay pil ömrü.

TÜRK ÇELİK KAPILARI İÇİN 5 KRİTİK KONTROL:

- Acil Durum Bareli:** İçeride anahtar takılıyken dışarıdan ikinci anahtarın döndüğünü montajdan önce test edin.
- Kapı Dil Ayarı:** Anahtarı elle çevirirken direnç varsa kapı karşılık dilini hafifçe gevşetin.
- Sabit Dış Topuz:** Dışarıda hareketli kol yoksa uygulamadan 'Dili geri çek (Latch)' süresini 3-5 sn yapın.
- Vidaları Aşırı Sıkmayın:** Plaka A alyan vidalarını bareli ezmeyecek şekilde tatlı sert sıkın.
- LED Işık Uyarısı:** Halka sürekli turuncu/kırmızı yanarsa pil seviyesi %20 altındadır.